

Farola LED 40W CONIC Bridgelux SMD 3030 160Lm/W- Aluminio



Código de producto:

Referencia: GD40W

Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 1008A-40W
Potencia nominal : 40w
Tensión Nominal: 85V-265V
Temperatura de Luz: 4000K
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70
Material de Construcción: Aluminio +PC
Luminosidad-Lm: 5200 Lm
Tipo de LEDs: SMD 3030
Angulo de Apertura (º): 80º-150º
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
Eficacia luminosa (Lm/W): 130Lm/W
Certificados: CE - ROHS
Grado de IP: IP65-Exterior
Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000
Medidas (mm): Ø370mm x 497mm - HoleØ74mm
Factor de Potencia (PF): 0.9
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz
Rango Temperatura (ºC): -15ºC ~ +70ºC
Ciclos de Encendidos: 100.000
Tiempo de Arranque (s): 0,2s
Información Adicional: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Protección impacto (IK): IK08
Driver incluido: Driver GXTronic - 5 Years
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++
Garantía años: 5

Breve descripción del producto:

La farola LED 40W CONIC ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de mercurio (prohibido en EU desde el 2015), mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético. La farola dispone de **diodo SMD 3030-2 (doble núcleo) Bridgelux** con rendimiento de **160lm/W**.

El producto se entrega desmontado.
Fácil montaje

Descripción del Producto:

Farola LED 40W CONIC Bridgelux SMD 3030 160Lm/W

La farola LED CONIC 40w en la nueva gama de alto diseño en aluminio y policarbonato. La nueva, **robusta y duradera URBAN** mejora los conceptos típicos, que abordan problemas tales como espaciamiento entre las farolas, preservación del cielo nocturno evitando la **contaminación lumínica** y mejorando la **comodidad visual**.

Nuestra farola Conic, incorpora la última tecnología en módulos ópticos LED con las siguientes características:

- Módulo óptico Bridgelux Chip 40W + Driver GXTronic:
- Bloque óptico de LED con potencia de 40W y está fabricado con un equipo de 54 diodos LEDs SMD3030 de 4 núcleos Bridgelux 2240 DS-C30.
- Angulo de Apertura (º): 70º - 150º
- Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w
- Eficacia Luminosa (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Driver de alta calidad de GXTronic de una vida superior a las 50.000 horas de vida.
- Driver 23-42vDC 1000mA+-5%

La luminaria, construida en aluminio de alta pureza, está preparada para durar en las condiciones de exterior más extremas, a tal fin esta pintada en poliuretano al horno para maximizar su durabilidad.

Es un producto muy eficiente energéticamente ya que proporcionan un elevado rendimiento lumínico, ofreciendo la posibilidad de reducir el consumo eléctrico hasta un 80% al mismo tiempo que favorece el medioambiente ya que no contamina.

Usos de la Farola LED 40W CONIC Bridgelux SMD 3030 160Lm/W:

- Parques
- Jardines
- Plazas

Ficha Técnica

- Avenidas
- Salones de boda
- Chalets
- Casas rurales
- Naves industriales

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tienen garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

Imágenes adicionales:

