

## Farola LED 100W CAPRI Philips Driver Programmable SMD5050 240Lm/W - DE EXPOSICIÓN -



### Código de producto:

Referencia: 90797-EXPO

### Especificaciones técnicas:

REFERENCIA : 90797-EXPO  
Potencia nominal : 100W -10W (Programmable)  
Tensión Nominal: 170-305v.  
Temperatura de Luz: 3000K - 4000K  
CRI -Índice Reproducción Cromática: 70  
Material de Construcción: Aluminio  
Luminosidad-Lm: 15000  
Tipo de LEDs: SMD 5050-12D BRIDGELUX CHIP 2240 BXCD DS-C47  
Angulo de Apertura (º): 150º x 75º  
Eficacia Diodo LED (Lm/W): 240Lm/W  
Eficacia luminosa (Lm/W): 150Lm/W  
Dimable: 1-10V  
Certificados: CE-RoSH-TÜV-ENEC  
Grado de IP: IP66  
Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000  
Factor de Potencia (PF): 0.95  
Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz  
Rango Temperatura (ºC): -15ºC ~ +70ºC  
Ciclos de Encendidos: 100.000  
Tiempo de Arranque (s): 0,2s  
Información Adicional: Surge Protection: 10K  
Protección impacto (IK): IK09  
Driver incluido: PHILIPS XITANIUM Programmable 5 YEARS  
Clase Energética (2021-UE-2019/2015): A++  
Garantía años: 5

### Breve descripción del producto:

**Farolas LED 100W CAPRI PHILIPS DRIVER que han estado colocadas de muestras en zona de exposición a un ayuntamiento de durante 30 días - FUNCIONAN PERFECTAMENTE-** Del montaje y desmontaje algunas presentan algunas tiene algún pequeño rasguño en la pintura. (Estuvieron programadas en distintas calles y a distintas potencias para la comprobación de su luminosidad en aplicación en real de las calles de la localidad).

### Descripción del Producto:

Farola LED 100W CAPRI Philips Driver Programmable SMD5050 240Lm/W

**La farola LED 100W CAPRI CON DRIVER PHILIPS PROGRAMABLE 100W** es la nueva gama de alto diseño en fundición de aluminio con fácil apertura.

Su eficacia es muy superior a las farolas tradicionales, siendo la elección perfecta para su sustitución de dicho tipo de luminarias de calle.

Su instalación y montaje se realiza de forma sencilla, lo que más destaca es su **Módulo led que cuenta con el diodo SMD 5050 de Bridgelux con 12 núcleos**, con el que esta garantizado una iluminación potente y sin deslumbramientos.

Su eficiente y durable **Driver PROGRAMABLE PHILIPS XITANIUM** con 5 años de garantía, aseguran a una gran duración de la luminaria de calle.

Mediante nuestras luminarias programables, el brillo cambia automáticamente para adaptarse de forma inteligente a los distintos escenarios nocturnos que sean necesarios. El Driver Philips permite 5 programaciones distintas a lo largo de la noche. Así también permite regular el consumo deseado en cada momento.

Fabricada en fundición de aluminio: la luminaria es perfecta para dar una gran resistencia por un gran periodo de tiempo, esta protegido **contra oxidación o corrosión**, incluso hace frente a las temperaturas extremas que se producen tanto en verano como invierno.

Su sistema de rápida apertura, asegura un fácil acceso en caso de ser necesario.

Su grado de protección **IP66** protege al producto contra la entrada de polvo además de resistir a las salpicaduras de cualquier tipo de líquidos desde cualquier tipo de ángulo, por lo que su montaje en exterior es perfecto.

Usos de la Farola LED 100W CAPRI Philips Driver Programmable SMD5050 240Lm/W

- Calles
- Parques
- Plazas
- Jardines
- Caminos

# Ficha Técnica

- Patios

En FactorLED aseguramos que nuestros productos tiene garantía de CALIDAD y ofrecen todos los elementos necesarios para la DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN o VENTA al por MAYOR, incluyendo la ficha técnica de cada producto LED.

## Imágenes adicionales:

